



## TV 2510-NL

Trasmissione del suono priva di interferenze per un suono della massima qualità senza rumori di sottofondo, tramite loop a induzione, ad un apparecchio acustico o sistema di impianto cocleare dotati di T-coil.

### FUNZIONI:

- Con ingresso audio ottico per un suono stereo più cristallino (occorre un cavo Toslink / F05 e il dispositivo di uscita deve disporre di un'uscita ottica.)
- Confort di categoria superiore per l'ascolto di toni TV e HiFi.
- Un microfono integrato permette di ascoltare l'ambiente per poter conversare, premendo solo un pulsante.
- Presa supplementare nel ricevitore che permette il collegamento opzionale di una cuffia per utenti che desiderino ascoltare il suono in modalità stereofonica. L'utilizzo normale prevede che il suono venga sempre trasmesso in modalità mono tramite l'auricolare neckloop. Questa opportunità rappresenta, quindi, un'eccellente alternativa supplementare.
- Adatti il suono alle Sue esigenze con l'impostazione individuali dei toni alti e bassi.
- Collegamento radio Plug & Play senza fili immediatamente pronto all'uso.
- Una carica della batteria integrata fornisce un divertimento acustico di fino a 5 ore. Una batteria sostitutiva può essere inserita aggiuntivamente nella stazione di base per poter ascoltare senza interruzioni.
- Suono chiaro.
- Tecniche di trasmissione digitali ad alta frequenza in 2,4 GHz
- Band per una trasmissione radio priva di interferenze.
- La trasmissione radio si spegne automaticamente in assenza di segnale audio (SPEGNIMENTO AUTOMATICO AUS).

### DATI TECNICI:

- Interruttore di selezione in entrata:  
ST = Stereo (per entrata stereo)  
MO = Mono (per entrata mono)
- Modulazione: GFSK
- Frequenza: 2,4 GHz digitale
- Ambito: fino a 30 m
- Alimentazione elettrica (emittente): Adattatore, output: 6 V DC, 550 mA
- Durata di funzionamento: Con batterie piene fino a 5 ore
- Durata di ricarica: Per batterie vuote per ca. 2,5 ore

### DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Ricevitore ca. 76 x 26 x 68 mm – ca. 78 g
- Base di carica emittente: ca. 130 x 130 x 35 mm – ca. 115 g

COLORE: bordeaux-nero

### CONTENUTO:

- 1x ricevitore radio con loop a induzione
- 1x emittente radio con base di carica integrata
- 1x adattatore
- 1x breve adattatore stereo Y-RCA
- 1x 3,5 mm scatola di adattatore SCART
- 1x microfono esterno con accessori
- 1x istruzioni d'uso
- 1x 3,5 mm cavo CINCH
- 2x batterie ricaricabili
- 1x 3,5 mm su adattatore da 6,3 mm

30.09.2014



Ampia gamma di accessori contenuti nel volume di consegna!



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 903787

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 903787

Vendita: AUDIOLINE GMBH  
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss  
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0  
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10  
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90

